

JRC

カラープロッタ JLZ-700

“操作性はNWU-700/800と同等”



● 特長

- 場所をとらない高輝度TFTカラーLCDを採用
- 市販のカラーLCDモニタまたはカラーCRTモニタも接続可能
- 別体型の処理部は小型で空スペースに装備可能
- 操作部を別体としたことにより、表示器と離れた所から操作可能
- 詳細な海岸線データ
- 文字は漢字表示
- JRCディファレンシャルGPS受信機がダイレクトに接続可能

JRC 日本無線

主要性能

表 示 部	10.4 インチ高輝度 TFT カラー LCD
表 示 方 法	メルカトル図法（緯度 85° 以下）（画面内等長）
縮 尺	1/1,000 ～ 1/10,000,000 連続切換および 10 段階切換（プリセット可能）
航 跡 表 示 表 示 色 記 憶 間 隔 記 憶 容 量	7 色 1.3, 5, 10, 30 秒、1.5, 30, 60 分または 0.1 ～ 10 マイルの指定距離毎および断 20,000 点（マークとの合計）
マ ー ク 表 示 色 記 憶 容 量 マ ー ク 種 類	7 色 20,000 点（航跡との合計） 5 種類（13 種類から選択可）
イ ベ ン ト マ ー ク 表 示 色 記 憶 容 量 マ ー ク 種 類	7 色 マークに含まれる 3 種類（9 種類から選択可）
目 的 地 マ ー ク	999 点
海 図 デ ー タ	日本無線海岸線 ROM カード又は 日本水路協会 ERC CMAP-NT（オプション）

外 部 メ モ リ	メモ리카ード（オプション）により 100,000 点
カ ー ソ ル	トラックボールによる
数 値 表 示	現在位置、縮尺、目的地までの方位／距離／ 所要時間、自船の針路／速度、カーソル位置、時刻
デ ー タ 出 力	NMEA 0183、JRC フォーマット
そ の 他	画面幅表示 瞬時位置記憶 DGPS212/GPS112/GPS/DGPS 受信機と接続可能 ロラン A / C 時間差表示、デッカ LOP 表示（補正可能） 航路設定 外部イベント入力 外部ブザー出力（リレー接点）
電 源	DC 12/24/32V（10.8～42V） 40W（MAX.）
防 水	表示部、操作部：IP×5 処理部：IP×2
動 作 温 度	－ 15℃ ～ 55℃
オ プ シ ョ ン 接 続	GPS 受信機 GPS112 DGPS 受信機 DGPS212 ビデオ出力ユニット CAD-239

（GPS112：JLR-4330、DGPS212：JLR-4331）

系 統 図



安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」を良くお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙、等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因になることがあります。
- 本装置の装備工事は当社または当社代理店にご依頼ください。専門整備員以外の装備工事は感電、故障などの原因となる場合があります。
- 外觀寸法は性能向上のために予告なく変更することがあります。

※外觀・仕様などは、予告なく変更することがあります。



注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

JRC 日本無線株式会社

JRCウェブサイト <http://www.jrc.co.jp/>

本社事務所 〒167-8540 東京都杉並区荻窪4-30-16 藤澤ビル
海上機器営業部 ☎(03)6832-1807(ダイヤルイン)

北海道支社 〒060-0003 札幌市中央区北3条西7-1 北海道水産ビル ☎(011)261-8339(直通)
東北支社 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡3-4-1 アゼリアビル16F ☎(022)781-6173(直通)
中部支社 〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-21-25 清風ビル ☎(052)959-5901(業務課)
関西支社 〒530-0004 大阪市北区堂島浜1-4-28 ☎(06)6344-1633(直通)
九州支社 〒812-0025 福岡市博多区店屋町1-31 博多アーバンスクエア ☎(092)262-2141(直通)
三鷹製作所 〒181-8510 東京都三鷹市下連雀5-1-1 ☎(0422)45-9111(案内)
稚内 釧路 帯広 函館 青森 八戸 秋田 盛岡 福島 新潟 長野
埼玉 神奈川 静岡 焼津 金沢 福井 岐阜 三重 神戸 松江 広島 山口 高松
高知 徳島 愛媛 長崎 佐賀 大分 熊本 宮崎 鹿児島 那覇 シアトル ニューヨーク
アムステルダム アテネ ハンブルグ マニラ シンガポール 上海 台北 ハノイ ジャカルタ